











Monteringsanvisning for XPI model 1

Kabinett for Raspberry Pi model 4




OBS: XPI model 1 finnes i flere farger, men monteringsanvisningen er lik for alle farger/mønstre.

	1 Skru først ut de 4 skruene som sitter allerede på plate P1.		2 Monter / skru fast Raspberry Pi 4, med de 4 skruene, slik bildet viser.
	3 Skru plate (P1) på bunnplata med de 3 medfølgende skruene, slik bildet viser.		4 Skyv bunnplata med P1 inn i bak-dekselet, slik bildet viser – påse at P1 plata kommer under de 3 tappene på veggen av bak-dekselet.
	5 Monter vifta på den ene sideplaten med de medfølgende 4 skruene. Påse at merkelappen på vifa er på innsiden, så vifta blåser inn i kabinett seinere! <i>Merke/modell av vifte kan avvike noe fra bilde.</i>		6 Tilkoble vifta på Raspberry Pi 4, slik som bildet viser. OBS: <i>Pluggen(e) kan avvike noe fra bildet til orientering.</i> Påse at +5 (rød ledning) går til PIN4 og gnd (svart ledning) går til PIN6 på Raspberry Pi 4s 40-pin gpo pinne-rekker.
	7 Skru på begge sideplatene, slik bildet viser. Skru kun på de 2 bakerste skruene på hver sideplate foreløpig.		8 Koble på USB-C strømforsyning til Raspberry Pi 4 samt mikro hdmi pluggen, slik bildet viser. Bruker du audio kontakten er det også nå en god idé å koble denne på nå.
	9 Skyv inn toppplate, slik bildet viser.		10 Skru fast de siste 4 skruene til sideplatene, slik bildet viser. Nå får du et helt kabinett.
	11 nu kabinettet på hodet med bunnen opp og monter de 4 medfølgende små gummiføttene, slik bildet viser.		12 Ferdig. Lykke til med ditt nye kabinett til din Raspberry Pi 4.



XPI Computers
www.minibase.no

 Raspberry Pi is a trademark of Raspberry Pi Trading.
XPI 1,2,3,4 kabinettene er utviklet/copyright Morten Steenberg, 2021.

xpi_xpi1_montering_dr1_1.pdf DOCREV1.1 OKTOBER 2021

