




# Monteringsanvisning for XPI model 2

Kabinett for Raspberry Pi model 4




OBS: XPI model 2 finnes i flere farger, men monteringsanvisningen er lik for alle farger/mønstre.



1

Skru først ut de 7 skruene som sitter allerede på plate P1.




2

Trykk sammen de 2 forskjellige delene (din Raspberry Pi 4 og hdmi extender kortet). Påse at disse sitter godt sammen, vanligvis høres et lite klikk. Sjekk også mot P1 plate at det ser ut til å stemme noenlunde mot skruerhull.



3

Skru fast P1 kortet og bunnplata med de 3 medfølgende skruene. Det trengs *ikke* 4 skruer på hdmi-extender kortet p.g.a. frontplate og bakplate vil seinere låse denne P1 plata.




4

Skru fast din Raspberry Pi 4 og hdmi extender kort på P1 plate med de 7 skruene. OBS: Raspberry Pi 4 og hdmi extender kortet må allerede være sammenkoblet før du gjøre dette!




5

Monter/skyv P1/bunnplate/hdmi-extender kort & Raspberry Pi 4 på bakplate. Påse at de 3 tappene på bakplate er over P1 kortet, slik at P1 blir «låst» på en måte.




6

Monter vifta på den ene sideplaten med de medfølgende 4 skruene. Påse at merkelappen på vifta er på innsiden, så vifta blåser inn i kabinett seinere! Merke/modell av vifte kan avvike noe fra bilde.




7

Tilkoble vifta på Raspberry Pi 4, slik som bildet viser. OBS: Pluggen(e) kan avvike noe fra bildet til orientering. Påse at +5 (rød ledning) går til PIN4 og gnd (svart ledning) går til PIN6 på Raspberry Pi 4s 40-pin gpo pinne-rekker.



8

Skru på begge sideplatene, slik bildet viser. Skru kun på de 2 bakerste skruene på hver sideplate foreløping.




9

Skyv inn topplate, slik bildet viser.



10

Skru fast de siste 4 skruene til sideplatene, slik bildet viser. Nå får du et helt kabinett.



11

Snu kabinettet på hodet med bunnen opp og monter de 4 medfølgende små gummiføttene, slik bildet viser.



12

Ferdig. Lykke til med ditt nye kabinett til din Raspberry Pi 4.



XPI Computers  
www.minibase.no



Raspberry Pi is a trademark of Raspberry Pi Trading.  
XPI 1,2,3,4 kabinettene er utviklet/copyright Morten Steenberg, 2021.

xpi\_xpi2\_montering\_dr1\_1.pdf DOCREV1.1 OKTOBER 2021

